ARD1233-W2(868) - PIR vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield

Precio: 62.65€

SKU: ARD1233-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/ard1233-w2868/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio
Etiquetas:
Detector PIR Dahua vía radioAlcande de detección de 12m, 90°Función antimascotasCompensación automática de la temperaturaSensibilidad ajustable en 3 nivelesDetección de la intensidad de la señalAlarma de batería bajaMedición de la temperaturaSalto de frecuencia y comunicación bidireccional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de sensor	PIR de doble elemento, bajo nivel de ruido
Rango de detección	12 metros, 90° (instalación a 2,2 m de altura)
Velocidad de detección	0,3 ~ 3 ms
Antimascotas	Hasta 18 kg
Resistencia a luz blanca	Hasta 6.500 lux
Compensación de temperatura	Digital bidireccional (sin pérdida de alcance a altas temperaturas)
Sensibilidad	Ajustable en 3 niveles
Modo de test	Sí
Indicador LED	Sí
Sensor de temperatura integrado	–15 °C ~ +65 °C (±1 °C)
Frecuencia de comunicación	868 ~ 868,6 MHz
Comunicación	Bidireccional vía radio
Alcance de comunicación	Hasta 1.600 m en campo abierto
Salto de frecuencia	Sí

Parámetro	Valor
Encriptado	AES128
Antisabotaje	Tamper incluido
Alimentación	1 pila CR123A (hasta 4 años de duración)
Consumo de energía	Máx. 120 mW
Temperatura de funcionamiento	–10 °C ~ +55 °C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%
Material de la carcasa	Policarbonato y plástico ABS
Dimensiones	60 mm (An) × 104 mm (Al) × 51 mm
Peso	100 g