

# ARD1233-W2(868) - PIR vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD1233-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/ard1233-w2868/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio

**Etiquetas:** AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Detector PIR Dahua vía radio  
Alcance de detección de 12m, 90°  
Función antimascotas  
Compensación automática de la temperatura  
Sensibilidad ajustable en 3 niveles  
Detección de la intensidad de la señal  
Alarma de batería baja  
Medición de la temperatura  
Salto de frecuencia y comunicación bidireccional

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de sensor	PIR de doble elemento, bajo nivel de ruido
Rango de detección	12 metros, 90° (instalación a 2,2 m de altura)
Velocidad de detección	0,3 ~ 3 ms
Antimascotas	Hasta 18 kg
Resistencia a luz blanca	Hasta 6.500 lux
Compensación de temperatura	Digital bidireccional (sin pérdida de alcance a altas temperaturas)
Sensibilidad	Ajustable en 3 niveles
Modo de test	Sí
Indicador LED	Sí
Sensor de temperatura integrado	-15 °C ~ +65 °C ( $\pm 1$ °C)
Frecuencia de comunicación	868 ~ 868,6 MHz
Comunicación	Bidireccional vía radio
Alcance de comunicación	Hasta 1.600 m en campo abierto
Salto de frecuencia	Sí
Encriptado	AES128
Antisabotaje	Tamper incluido
Alimentación	1 pila CR123A (hasta 4 años de duración)
Consumo de energía	Máx. 120 mW

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C ~ +55 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% ~ 90%
<b>Material de la carcasa</b>	Policarbonato y plástico ABS
<b>Dimensiones</b>	60 mm (An) x 104 mm (Al) x 51 mm
<b>Peso</b>	100 g