

# BATT-CR2450 - Pila de botón de 3V /600 mAh



SKU: BATT-CR2450

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/baterias-accesorios-intrusion-alarmas/batt-cr2450/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Baterías

**Etiquetas:** MCi

Voltaje nominal: 3 V Capacidad típica: 500–620 mAh Dimensiones: 24,5 mm

(diámetro) x 5,0 mm (espesor) Aplicaciones: mandos, sensores, relojes, IoT, backup de memoria

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

**Tipo**

**Modelo**

**Química**

**Voltaje nominal**

**Capacidad típica**

**Diámetro**

**Espesor**

**Peso**

**Corriente de descarga continua**

**Descarga de pulso**

**Temperatura de funcionamiento**

**Autodescarga**

**Aplicaciones típicas**

### Valor

Batería de litio tipo moneda

CR2450

Litio – Dióxido de manganeso (Li/MnO?)

3 V

500–620 mAh (según fabricante)

24,5 mm

5,0 mm

~6,2 g

0,2 mA – 1,0 mA

Hasta 20 mA (picos)

–20 °C a +60 °C (algunos modelos hasta +70 °C)

<1 % por año (a 20 °C)

Mandos a distancia, llaveros de coche, sensores inalámbricos, básculas digitales, relojes, dispositivos médicos, IoT, backup de memoria, etc.