

CS4220-16GT-190 - Switch gestionable L2 en la nube de 18 puertos con 16 PoE



SKU: CS4220-16GT-190

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-11-20-puertos/cs4220-16gt-190/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 11-20 Puertos
Etiquetas: DAHUA
Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube16 puertos PoE Gigabit2 puertos RJ45 Uplink Gigabit2 puertos SFP Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteEntrega PoE total de 190WGestión en la nube mediante plataforma DolyнкGestión de la topología de redPoE de larga distanciaProtocolo Spanning Tree (STP)Watchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	16 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos RJ45 Uplink	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP Uplink	2 puertos 1000 Mbps
Consumo PoE	?90W puertos 1-2 (marcados en rojo), ?30W puertos 3-16, ?190W total
Estándares PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Funciones	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	40 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	29,76 Mpps
Memoria búfer de paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	15 K Bytes
Direcciones MAC	8K
VLAN	32
Función VLAN	VLAN basada en puertos

Parámetro	Valor
Cliente DHCP	Sí
Gestión	En la nube mediante plataforma Dolyнк; gestión web y por App
Gestión consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE larga distancia	Sí
Protocolo Spanning Tree	STP, RSTP
Botón de reset	Sí
Alimentación	100V ~ 240V CA, 47-63 Hz, máx. 4A
Consumo	?8,3 W (reposo), 212 W (máximo)
Temperatura almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Humedad almacenamiento	5%–95%
Temperatura funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad funcionamiento	5%–95%
Carcasa	Metal
Protección contra rayos	Lightning-proof 4 kV
Instalación	Sobremesa o montaje en rack
Dimensiones (An x Al x Pr)	440 × 44 × 220 mm
Peso bruto	2,97 kg
Peso neto	2,32 kg
Incluye	Alimentador