

DS-PK1-E-WE - Teclado LED vía radio de la serie AXPPO



SKU: DS-PK1-E-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ds-pk1-e-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: AXPPO, HIKVISION

Teclado LED vía radio de la serie AX PRO

Permite activar o desactivar el sistema de alarma mediante código

Teclas táctiles retroiluminadas

Indicador LED de área programada

Control de salida

Armado, desarmado, borrado de alarma para un área específica o todas las áreas

Alarma de incendio de una pulsación, alarma de pánico y alarma médica

Alarma silenciosa / audible seleccionable

Alimentado por 4 pilas AA

Duración de la pila de hasta 2 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Teclado numérico #0~9 con teclas de función
- Teclas táctiles con retroiluminación blanca

-
- Protección antisabotaje frontal y trasera
 - Incorpora zumbador
 - Indicadores de fallo, enrolamiento/señal, armado, desarmado y alarma
 - Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
 - Transmisión vía radio bidireccional
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
 - Modulación 2GFSK
 - Encriptado de seguridad AES-128
 - Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto
 - Soporta salto de frecuencia

- Alimentado con 4 pilas AA
- Vida útil de las pilas de hasta 2 años (standby)
- Voltaje: 1,5V
- Consumo: 180 uA (reposo), 251 mA (máximo)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensación)
- Ambiente de instalación interior
- Color blanco
- Dimensiones: 86 (An) x 140 (Al) x 22 mm
- Peso: 151 g (sin contar pilas)