

DS-PK1-LT-WE - Teclado LCD vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PK1-LT-WE

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ds-pk1-lt-we/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ds-pk1-lt-we/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Teclado LED vía radio de la serie AX PROVía radio bidireccional a 868 MHzPantalla LCD y LED para indicar el estado del sistemaConfiguración del sistema a través de la pantalla LCDMúltiples operaciones como armado/desarmado, alarma silenciosa, control de salidaAlarma de incendio, pánico y SOS con una pulsaciónTeclas táctiles con retroiluminación LEDConfigurable en remoto a través de App

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teclas táctiles con retroiluminación blanca

Teclas 0 a 9 y teclas de función

Lector de tags integrado

Protección antisabotaje frontal y trasera

Incorpora zumbador

Indicadores de fallo, enrolamiento/señal, armado, desarmado y alarma

Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

Transmisión vía radio bidireccional

Frecuencia de transmisión 868MHz

Modulación 2GFSK

Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto

Alimentado con 4 pilas CR123

Vida útil de las pilas de hasta 2 años (en reposo)

Voltaje: 3V

Consumo: 80 µA (reposo), 300 mA (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensación)

Ambiente de instalación interior

Color blanco

Dimensiones: 109,6 (An) x 174,6 (Al) x 25,25 mm

Peso: 282 g (sin pilas), 348 g (con pilas)