
DS-PT1-WE - Lector de tags vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PT1-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ds-pt1-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Lector de tags vía radio de la serie AX PRO

Permite el armado/desarmado del sistema mediante un tag

También puede notificar alarmas por indicador y zumbador

Indicadores de estado

Proceso de armado con confirmación de fallo

Registro de tags de patrulla

El lector es ideal para personas mayores o empresas con muchos empleados

Alimentado por 4 pilas AA

Duración de la pila de hasta 2 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección antisabotaje

Incorpora zumbador: Solicitud de operación de tag, retardo de entrada/salida y alarma de sabotaje

Indicadores de área, fallo, armado, desarmado, alarma y señal

Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

Transmisión vía radio bidireccional

Frecuencia de transmisión 868MHz
Modulación 2GFSK
Encriptado de seguridad AES-128
Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto
Soporta salto de frecuencia
Alimentado con 4 pilas AA
Vida útil de las pilas de hasta 2 años (10 lecturas diarias)
Consumo: <150 uA
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensación)
Ambiente de instalación interior
Montaje en pared
Color blanco
Dimensiones: 75 (An) x 124 (Al) x 21 mm
Peso: 176 g (contando las pilas)