## DS-PT1-WE - Lector de tags vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PT1-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-

intrusion/ds-pt1-we/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

**Etiquetas: AXPRO, HIKVISION** 

Lector de tags vía radio de la serie AX PRO
Permite el armadao/desarmado del sistema mediante un tag
También puede notificar alarmas por indicador y zumbador
Indicadores de estado
Proceso de armado con confirmación de fallo
Registro de tags de patrulla

El lector es ideal para personas mayores o empresas con muchos empleados Alimentado por 4 pilas AA

Duración de la pila de hasta 2 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Protección antisabotaje

Incorpora zumbador: Solicitud de operación de tag, retardo de entrada/salida y alarma de sabotaje Indicadores de área, fallo, armado, desarmado, alarma y señal Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

Transmisión vía radio bidireccional

Frecuencia de transmisión 868MHz

Modulación 2GFSK

Encriptado de seguridad AES-128

Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto

Soporta salto de frecuencia

Alimentado con 4 pilas AA

Vida útil de las pilas de hasta 2 años (10 lecturas diarias)

Consumo: <150 uA

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensación)

Ambiente de instalación interior

Montaje en pared

Color blanco

Dimensiones: 75 (An) x 124 (Al) x 21 mm

Peso: 176 g (contando las pilas)