

FIBRA-MULTITRANSMITTER-B - Multitransmisor cableado Protocolo Fibra. Grado 3



SKU: FIBRA-MULTITRANSMITTER-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/fibra-multitransmitter-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AJAX, FIBRA, GRADO 3, NOVEDAD AJAX

Ajax Fibratransmisor cableado de múltiples entradaProtocolo FibrabidireccionalAlcance de la línea de bus hasta 2000 m18 entradas cableadasCompatible con 7 tipos de eventos diferentesEntradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOLTamper anti-aperturaSalida de alimentación 12 V / 1 AAlimentación 220 VAC y batería respaldo hasta 7 Ah (no incluida)Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarmaCompatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibr
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Entradas cableadas	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?
Longitud del cable	Hasta 400 metros
Tamper anti-apertura	Frontal y trasero

Salida de alimentación	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Alimentación	AC 110~240 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / hasta 7 Ah (no incluida)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Dimensiones	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm
Color	Negro