## FPU03ESM200A - URFOG Ready, Generador de niebla 2 relés Ajax integrados



SKU: FPU03ESM200A

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/niebla-seguridad/generadores-de-

niebla/fpu03esm200a/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2369

Categorías: Niebla de Seguridad, Generadores Niebla

**Etiquetas: URFOG** 

URFOGGenerador de niebla Ajax ReadyGenera 200 m3 de niebla con visibilidad cero en 60"2 Relés de Ajax (Para armado y para disparo) integrados en la máquinaBuzzer de señalSeñalización visual LEDSalida 12VDC 300mA para periféricos externosPosibilidad de Back-up por batería (12VDC 2.0Ah)Tiempo de disparo ajustable hasta 28 sTiempo total de disparo 2 minVolumen total de disparo 850 m3Tecnología Green Power para un bajo consumoColor blanco390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca URFOG

Relés de Ajax 2 unidades ya instaladas (para armado y disparo)

Cobertura de niebla 600 m3 (1 metro de visibilidad)

200 m3 (cero visibilidad)

Tiempo de disparo de niebla Configurable hasta 28 segundos

Tiempo total de disparo 2 minutos

**Volumen total de disparo** 2550 m3 (1 metro de visibilidad)

850 m3 (cero visibilidad)

Capacidad del tanque 0.5 l

Forma de repuesto Bolsa de un solo uso de fácil instalación

Tiempo de calentamiento (100%) < 60 min

Tiempo de reacción 200ms

Entradas 1 Armado / 1 Disparo

Salidas Fallo, Liquido y 12V@0.3A

Alimentación AC 220 V

Potencia nominal absorbida al

principio / en reposo

170 W / 37W

Batería Backup

12V/2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria

**Dimensiones** 390 (AI) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

**Peso** 7.5 Kg con el deposito lleno

Tipo de instalación Vertical u horizontal