## FX-360 - PIR de techo de Ø8~12m, 360°.



SKU: FX-360

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-

cableados/fx-360/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

**Etiquetas: GRADO 2, OPTEX** 

PIR de techo de Ø8~12m, 360°62 zonas de detecciónLente esférica fresnelSalida de alarma y tamper contra sabotajeContador de pulsosProtección RFI y de temperaturaCircuito de reducción de ruidoGrado 2.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Detector PIR de techo

Cobertura de Ø8~12 metros, 360°

62 zonas de detección

Sensibilidad de 1,6°C a 0,6m/seg.

Lente esférica fresnel

Altura de montaje de 2,4 ~ 3,6 metros

Relé de alarma: NC (28V CC, 0,2A)

Tamper contra sabotaje: NC

Contador de pulsos (aprox. 20 seg.) 2 o 4

Protección RFI y de temperatura

Circuito de reducción de ruido

Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /18 mA

Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +50°C

Dimensiones: Ø120 x 37 mm

Certificado EN50130 de Grado 2.