INT-ADR- Módulo de extensión de entradas direccionables



SKU: INT-ADR

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/int-adr/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Linea de Productos: 528

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: SATEL

Bus independiente y dedicado de detectores direccionablesOpción de extensión de la central en 48 entradas direccionables, como máximoPosibilidad de conexión a la interfaz RS-485 (actualización del software a través de la interfaz)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apoyo :	INTEGRA/INTEGRA Plus/CA-64
Número máximo de entradas direccionables :	48
Configuraciones de soporte :	NO C
Características principales :	bus independiente dedicado para detectores direccionables
Programación y actualización de firmware :	RS-485
Fuente de alimentación :	12 V CC
Consumo de corriente :	máx. 35mA
Temperatura de funcionamiento :	- 10 °C 55 °C
Humedad relativa admisible :	< 93 %
Peso:	0,35 kg
Dimensiones :	80x57mm
Fabricante / Marca :	SATEL