INT-PP - Módulo de extensión de zonas y salidas



Precio: 123.8836€

SKU: INT-PP

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/int-pp/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Linea de Productos: 528
Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM
Etiquetas:
Soporte de configuración:NO, NCEOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (sólo centrales de alarmas)3EOL (sólo INTEGRA Plus)Compatible con los detectores para persianas y de vibración (sólo centrales de alarmas)Extensión del sistema en 8 zonasExtensión del sistema en 8 salidas:4 salidas tipo OC4 salidas de reléPosibilidad de conexión al bus RS-485 (actualización del software a través del bus)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de entradas :	8 piezas - programables
Número de salidas :	8 piezas - programables
Salida de sabotaje :	✓
Configuraciones de soporte :	NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL
Capacidad de carga de las salidas programables tipo OC :	50 mA / 12 V CC
Clasificación de contactos de relé (carga resistiva) :	2 A / 24 V CC
Capacidad de carga de corriente de salida de +12 V :	2,5 A / 12 V CC

Fuente de alimentación :	12 V CC
Consumo de corriente en modo de espera :	35mA
Consumo máximo de corriente :	150mA
Interfaz RS-485 :	Actualización remota del software del módulo
Clase de protección (Grado) :	3
Clase ambiental EN 50130-5 :	II
Temperatura de funcionamiento :	-10 °C ... 55 °C
Peso :	0,08 kg
Dimensiones :	140x69mm
Fabricante / Marca :	SATEL