
LR1002 - Conversor EoC Pasivo para tecnología ePoE hasta 400m a 100Mbps y 1000m a 10Mbps. Set de 2 Ud



SKU: LR1002

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/conversores/lr1002/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Conversores

Etiquetas: DAHUA

Convertidor EdC Pasivo Soporta los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u Puerto: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC Soporta cable coaxial RG59: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps Admite la autoadaptación MDI/MDIX Admite la transmisión de alimentación de largo alcance a través de cable coaxial Paquete de 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	LR1002 (EoC pasivo)
Interfaz	1 × RJ45 10/100 Mbps; 1 × BNC coaxial
Estándares	IEEE 802.3 / 802.3u; MDI/MDIX auto
Ancho de banda por RG59	400 m @ 100 Mbps; 1000 m @ 10 Mbps
PoE sobre coaxial	Soportado (según alimentación desde ePoE/switch)
Protecciones	Descarga común 6 kV; modo diferencial 2 kV
Consumo	< 1 W
Rango temp.	−40 °C a +60 °C
Humedad	0–95 %
Dimensiones/Peso	56 × 27 × 21 mm / 28,3 g