
MG5000 - Placa central Paradox Magellan 2 zonas MG5000



SKU: MG5000

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/mg5000/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas

Etiquetas: PARADOX

Placa central alarma Paradox MG5000Receptor en placa2 zonas cableadas en placa2 particiones32 códigos de usuario16 PGMs (2 en placa)Memoria de 256 eventos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo StayD

Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz)

32 zonas (cualquiera de ellas puede ser inalámbrica)

32 usuarios y 32 mandos a distancia (uno por usuario)

2 particiones

Bus de comunicación de 4 hilos (conecta hasta 15 teclados)

Admite los mandos a distancia RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3 y REM25

Admite hasta 8 teclados inalámbricos K37

Admite hasta 2 repetidores inalámbricos RPT1

Admite la serie PCS

Admite el módulo de Internet IP150

Soporta el marcador de voz VDMP3 Plug-in

Admite 16 PGM (cualquiera de ellos puede ser inalámbrico)

Control del sistema basado en una aplicación a través de BlueEye

Actualización del firmware sobre el terreno mediante 307USB y BabyWare

Programación mediante menús de los códigos de instalador, maestro y de mantenimiento

Múltiples números de teléfono para la notificación de eventos: 3 de monitorización y 5 de marcación personal

Circuito patentado de marcador de 2 optoacopladores: el marcador más fiable del sector (patentes estadounidenses 5751803, RE39406)

Calendario con horario de verano

Nuevo método de armado en reposo

Restablecimiento de la alimentación mediante un botón

Supervisión de interferencia de RF

Comunicación de 9,6k baudios con BabyWare

Buffer de 256 eventos

Soporta llave de memoria

Cabe en una caja metálica de 20 x 25,5 x 7,6 cm (8 x 10 x 3 pulgadas) o en una caja metálica de 28 x 28 x 7,6 cm (11 x 11 x 3 in)

NO CUMPLE GRADO 2