SOP-2IR-W - Detector PIR tipo cortina Transmisor Ajax Inalámbrico Integrado



SKU: SOP-2IR-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/deteccion-

profesional/sop-2ir-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Cortina

Etiquetas: AJAX

Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo

Bidireccional

Doble PIR tipo cortina con antimasking

Detección: Rango 3 m / 35º

Indicador detección de movimiento

Tamper anti-apertura

Alcance espacio libre 1200 m

Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V

Uso exterior

Grado de protección IP54

Incluye soporte

Color blanco

Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología Doble PIR tipo cortina con Antismaking

Lente PIR 2 zonas

Campo de detección 3 m / 35 º

Frecuencia 868 MHz Jeweller con transmisor Ajax incluido

Distancia de transmisión ? 1200 m en espacio abierto

Enmascaramiento Disponible

Tamper anti-aperturaDisponible

Indicación LEDs Alarma

Configuración DIP switch Antimasking, función AND/OR, contador de impulsos (1 o 2)

v LEDs

Salidas cableadas Alarma, tamper y alimentación del transmisor

Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V

Consumo mínimo (Reposo: 29 uA / Máximo: 0.9 mA)

Temp. funcionamiento $-20 \, ^{\circ}\text{C} \sim 50 \, ^{\circ}\text{C}$

Grado de protección IP54

Dimensiones 295 (Al) x 37 (An) x 32 (Fo) mm

Peso 150 g