
SOP-2IR-W - Detector PIR tipo cortina Transmisor Ajax Inalámbrico Integrado



SKU: SOP-2IR-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/deteccion-profesional/sop-2ir-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Cortina

Etiquetas: AJAX

Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo

Bidireccional

Doble PIR tipo cortina con antimasking

Detección: Rango 3 m / 35°

Indicador detección de movimiento

Tamper anti-apertura

Alcance espacio libre 1200 m

Alimentación 1 pila ER14505 3.6 V

Uso exterior

Grado de protección IP54

Incluye soporte

Color blanco

Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología

Doble PIR tipo cortina con Antismaking

Lente PIR

2 zonas

Campo de detección

3 m / 35 °

Frecuencia	868 MHz Jeweller con transmisor Ajax incluido
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Enmascaramiento	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	Alarma
Configuración DIP switch	Antimasking, función AND/OR, contador de impulsos (1 o 2) y LEDs
Salidas cableadas	Alarma, tamper y alimentación del transmisor
Alimentación	1 pila ER14505 3.6 V
Consumo	Consumo mínimo (Reposo: 29 uA / Máximo: 0.9 mA)
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Grado de protección	IP54
Dimensiones	295 (Al) x 37 (An) x 32 (Fo) mm
Peso	150 g
