

VERSA-LCDR-WH - Teclado LCD



SKU: VERSA-LCDR-WH

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/versa-lcdr-wh/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Linea de Productos: 527

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: SATEL

Display LCD grande de fácil lectura
Diodos LED para indicar el estado del sistemas y las particiones
Activación rápida del modo de armado dado con un botón funcional
Alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR activadas desde le teclado
Display y botones retroiluminados
Indicación acústica de eventos seleccionados del sistema
Indicación de pérdida de comunicación con la central de alarmas
Lector de tarjetas de proximidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad:	VERSA, VERSA Plus
Características principales:	<ul style="list-style-type: none">• Botones luminosos del teclado• Los indicadores LED muestran el estado de operación del dispositivo• Activación rápida del modo de espera seleccionado usando las teclas de función• alarmas: PÁNICO, INCENDIO, SOCORRO, activadas desde el teclado• Señalización acústica de ciertos eventos en el sistema• señalización de pérdida de comunicación con el panel de control de alarma• Lector de proximidad incorporado• microinterruptor contra manipulación del teclado• Facilidad de uso

Alimentación:	12 V DC
Consumo de energía:	max. 65 mA
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Compatibilidad con normas:	<ul style="list-style-type: none">• EN50130-5, Clase II• EN 50131, Grade 2
Peso:	0.24 kg
Dimensiones:	139 x 124 x 22 mm
Fabricante / Marca:	SATEL